

1.0mmW-1.85mmV ADAPTERS **NEW**

概要

1.0mmW コネクタと 1.85mmV コネクタの変換アダプタです。









この製品は、弊社が長年培った高周波技術に基づいた優れた高周波特性（低挿入損失 0.5dB typical）を持っています。また、このシリーズの電気長は統一されています。

用途

試験測定用、計測用、各種高周波機器等

ex. 同軸光モジュール、ミリ波デバイス&モジュール、PHOTODETECTORS 100GHz の測定治具用等

製品 (1.0mmW-1.85mmV ADAPTERS)

品番 : 02R0233-00	ADP	1.0mmW/P-1.85mmV/J																	
		<table border="1"> <tr> <td>V.S.W.R.</td> <td>DC ~ 26.5GHz ≤ 1.2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>26.5 ~ 50GHz ≤ 1.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50 ~ 65GHz ≤ 1.4</td> </tr> <tr> <td>挿入損失</td> <td>DC ~ 65GHz 1.0dB以下</td> </tr> <tr> <td>コネクタ</td> <td>材質</td> <td>メッキ</td> </tr> <tr> <td>1.0mmW/P</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> <tr> <td>1.85mmV/J</td> <td>SUS</td> <td>Au</td> </tr> </table>	V.S.W.R.	DC ~ 26.5GHz ≤ 1.2		26.5 ~ 50GHz ≤ 1.3		50 ~ 65GHz ≤ 1.4	挿入損失	DC ~ 65GHz 1.0dB以下	コネクタ	材質	メッキ	1.0mmW/P	SUS	Pv	1.85mmV/J	SUS	Au
V.S.W.R.	DC ~ 26.5GHz ≤ 1.2																		
	26.5 ~ 50GHz ≤ 1.3																		
	50 ~ 65GHz ≤ 1.4																		
挿入損失	DC ~ 65GHz 1.0dB以下																		
コネクタ	材質	メッキ																	
1.0mmW/P	SUS	Pv																	
1.85mmV/J	SUS	Au																	
品番 : 02R0234-00	ADP	1.0mmW/P-1.85mmV/P																	
		<table border="1"> <tr> <td>V.S.W.R.</td> <td>DC ~ 26.5GHz ≤ 1.2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>26.5 ~ 50GHz ≤ 1.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50 ~ 65GHz ≤ 1.4</td> </tr> <tr> <td>挿入損失</td> <td>DC ~ 65GHz 1.0dB以下</td> </tr> <tr> <td>コネクタ</td> <td>材質</td> <td>メッキ</td> </tr> <tr> <td>1.0mmW/P</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> <tr> <td>1.85mmV/P</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> </table>	V.S.W.R.	DC ~ 26.5GHz ≤ 1.2		26.5 ~ 50GHz ≤ 1.3		50 ~ 65GHz ≤ 1.4	挿入損失	DC ~ 65GHz 1.0dB以下	コネクタ	材質	メッキ	1.0mmW/P	SUS	Pv	1.85mmV/P	SUS	Pv
V.S.W.R.	DC ~ 26.5GHz ≤ 1.2																		
	26.5 ~ 50GHz ≤ 1.3																		
	50 ~ 65GHz ≤ 1.4																		
挿入損失	DC ~ 65GHz 1.0dB以下																		
コネクタ	材質	メッキ																	
1.0mmW/P	SUS	Pv																	
1.85mmV/P	SUS	Pv																	
品番 : 02R0235-00	ADP	1.0mmW/J-1.85mmV/J																	
		<table border="1"> <tr> <td>V.S.W.R.</td> <td>DC ~ 26.5GHz ≤ 1.2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>26.5 ~ 50GHz ≤ 1.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50 ~ 65GHz ≤ 1.4</td> </tr> <tr> <td>挿入損失</td> <td>DC ~ 65GHz 1.0dB以下</td> </tr> <tr> <td>コネクタ</td> <td>材質</td> <td>メッキ</td> </tr> <tr> <td>1.0mmW/J</td> <td>SUS</td> <td>Au</td> </tr> <tr> <td>1.85mmV/J</td> <td>SUS</td> <td>Au</td> </tr> </table>	V.S.W.R.	DC ~ 26.5GHz ≤ 1.2		26.5 ~ 50GHz ≤ 1.3		50 ~ 65GHz ≤ 1.4	挿入損失	DC ~ 65GHz 1.0dB以下	コネクタ	材質	メッキ	1.0mmW/J	SUS	Au	1.85mmV/J	SUS	Au
V.S.W.R.	DC ~ 26.5GHz ≤ 1.2																		
	26.5 ~ 50GHz ≤ 1.3																		
	50 ~ 65GHz ≤ 1.4																		
挿入損失	DC ~ 65GHz 1.0dB以下																		
コネクタ	材質	メッキ																	
1.0mmW/J	SUS	Au																	
1.85mmV/J	SUS	Au																	
品番 : 02R0236-00	ADP	1.0mmW/J-1.85mmV/P																	
		<table border="1"> <tr> <td>V.S.W.R.</td> <td>DC ~ 26.5GHz ≤ 1.2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>26.5 ~ 50GHz ≤ 1.3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50 ~ 65GHz ≤ 1.4</td> </tr> <tr> <td>挿入損失</td> <td>DC ~ 65GHz 1.0dB以下</td> </tr> <tr> <td>コネクタ</td> <td>材質</td> <td>メッキ</td> </tr> <tr> <td>1.0mm/J</td> <td>SUS</td> <td>Au</td> </tr> <tr> <td>1.85mmV/P</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> </table>	V.S.W.R.	DC ~ 26.5GHz ≤ 1.2		26.5 ~ 50GHz ≤ 1.3		50 ~ 65GHz ≤ 1.4	挿入損失	DC ~ 65GHz 1.0dB以下	コネクタ	材質	メッキ	1.0mm/J	SUS	Au	1.85mmV/P	SUS	Pv
V.S.W.R.	DC ~ 26.5GHz ≤ 1.2																		
	26.5 ~ 50GHz ≤ 1.3																		
	50 ~ 65GHz ≤ 1.4																		
挿入損失	DC ~ 65GHz 1.0dB以下																		
コネクタ	材質	メッキ																	
1.0mm/J	SUS	Au																	
1.85mmV/P	SUS	Pv																	

※ V.S.W.R. 及び挿入損失は 2 つのアダプタを嵌合し測定した規格です。

Waka®

株式会社ワカ製作所
WAKA MANUFACTURING CO.,LTD
TEL:03-5228-3161 FAX:03-5228-3376
URL:<http://www.waka.co.jp/>
お問合せ:営業部まで

10.06-WV03