

SMPM-1.85mmV ADAPTERS

概要

SMPM コネクタと 1.85mmV コネクタの変換アダプタです。
 この製品は、弊社が長年にわたり生産してきましたミリ波の部材を活用し、
 優れた高周波特性（挿入損失）と共にコストを追求した製品です。
 また、このシリーズの電気長は統一されています。


用途

試験測定用、計測用、各種高周波機器等

製品

品番：02R0217-00

ADP 1.85mmV/P-SMPM/P




(RoHS)

V.S.W.R.	DC ~ 26.5GHz	≤ 1.2
	26.5 ~ 50GHz	≤ 1.35
	50 ~ 65GHz	≤ 1.5

コネクタ	材質	メッキ
1.85mmV/P	SUS	Pv
SMPM/P	SUS	Pv

品番：02R0218-00

ADP 1.85mmV/J-SMPM/P




(RoHS)

V.S.W.R.	DC ~ 26.5GHz	≤ 1.2
	26.5 ~ 50GHz	≤ 1.35
	50 ~ 65GHz	≤ 1.5

コネクタ	材質	メッキ
1.85mmV/J	SUS	Pv
SMPM/P	SUS	Pv

品番：02R0219-00

ADP 1.85mmV/P-SMPM/J




(RoHS)

V.S.W.R.	DC ~ 26.5GHz	≤ 1.2
	26.5 ~ 50GHz	≤ 1.35
	50 ~ 65GHz	≤ 1.5

コネクタ	材質	メッキ
1.85mmV/P	SUS	Pv
SMPM/J	BeCu	Au

品番：02R0220-00

ADP 1.85mmV/J-SMPM/J



(RoHS)

V.S.W.R.	DC ~ 26.5GHz	≤ 1.2
	26.5 ~ 50GHz	≤ 1.35
	50 ~ 65GHz	≤ 1.5

コネクタ	材質	メッキ
1.85mmV/J	SUS	Pv
SMPM/J	BeCu	Au

Waka®

株式会社ワカ製作所
 WAKA MANUFACTURING CO.,LTD
 TEL:03-5228-3161 FAX:03-5228-3376
 URL:<http://www.waka.co.jp/>
 お問い合わせ:営業部まで

09.04-SV04