

# SMPM-2.92mmK ADAPTERS



## 概要

SMPM コネクタと 2.92mmK コネクタの変換アダプタです。  
 この製品は、弊社が長年にわたり生産してきましたミリ波の部材を活用し、  
 優れた高周波特性（挿入損失）と共にコストを追求した製品です。  
 また、このシリーズの電気長は統一されています。

## 用途

試験測定用、計測用、各種高周波機器等

## 製品

品番：02R0287-00		ADP SMPM/P-2.92mmK/P										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">V.S.W.R.</td> <td>DC ~ 20GHz</td> <td>≤ 1.2</td> </tr> <tr> <td>20 ~ 30GHz</td> <td>≤ 1.3</td> </tr> <tr> <td>30 ~ 40GHz</td> <td>≤ 1.4</td> </tr> </table>	V.S.W.R.	DC ~ 20GHz	≤ 1.2	20 ~ 30GHz	≤ 1.3	30 ~ 40GHz	≤ 1.4			
V.S.W.R.	DC ~ 20GHz	≤ 1.2										
	20 ~ 30GHz	≤ 1.3										
	30 ~ 40GHz	≤ 1.4										
	(RoHS)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ</th> <th>材質</th> <th>メッキ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SMPM/P</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> <tr> <td>2.92mmK/P</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ	材質	メッキ	SMPM/P	SUS	Pv	2.92mmK/P	SUS	Pv	
コネクタ	材質	メッキ										
SMPM/P	SUS	Pv										
2.92mmK/P	SUS	Pv										
品番：02R0286-00		ADP SMPM/P-2.92mmK/J										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">V.S.W.R.</td> <td>DC ~ 20GHz</td> <td>≤ 1.2</td> </tr> <tr> <td>20 ~ 30GHz</td> <td>≤ 1.3</td> </tr> <tr> <td>30 ~ 40GHz</td> <td>≤ 1.4</td> </tr> </table>	V.S.W.R.	DC ~ 20GHz	≤ 1.2	20 ~ 30GHz	≤ 1.3	30 ~ 40GHz	≤ 1.4			
V.S.W.R.	DC ~ 20GHz	≤ 1.2										
	20 ~ 30GHz	≤ 1.3										
	30 ~ 40GHz	≤ 1.4										
	(RoHS)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ</th> <th>材質</th> <th>メッキ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SMPM/P</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> <tr> <td>2.92mmK/J</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ	材質	メッキ	SMPM/P	SUS	Pv	2.92mmK/J	SUS	Pv	
コネクタ	材質	メッキ										
SMPM/P	SUS	Pv										
2.92mmK/J	SUS	Pv										
品番：02R0310-00		ADP SMPM/J-2.92mmK/P										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">V.S.W.R.</td> <td>DC ~ 20GHz</td> <td>≤ 1.2</td> </tr> <tr> <td>20 ~ 30GHz</td> <td>≤ 1.3</td> </tr> <tr> <td>30 ~ 40GHz</td> <td>≤ 1.4</td> </tr> </table>	V.S.W.R.	DC ~ 20GHz	≤ 1.2	20 ~ 30GHz	≤ 1.3	30 ~ 40GHz	≤ 1.4			
V.S.W.R.	DC ~ 20GHz	≤ 1.2										
	20 ~ 30GHz	≤ 1.3										
	30 ~ 40GHz	≤ 1.4										
	(RoHS)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ</th> <th>材質</th> <th>メッキ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SMPM/J</td> <td>BeCu</td> <td>Au</td> </tr> <tr> <td>2.92mmK/P</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ	材質	メッキ	SMPM/J	BeCu	Au	2.92mmK/P	SUS	Pv	
コネクタ	材質	メッキ										
SMPM/J	BeCu	Au										
2.92mmK/P	SUS	Pv										
品番：02R0311-00		ADP SMPM/J-2.92mmK/J										
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">V.S.W.R.</td> <td>DC ~ 20GHz</td> <td>≤ 1.2</td> </tr> <tr> <td>20 ~ 30GHz</td> <td>≤ 1.3</td> </tr> <tr> <td>30 ~ 40GHz</td> <td>≤ 1.4</td> </tr> </table>	V.S.W.R.	DC ~ 20GHz	≤ 1.2	20 ~ 30GHz	≤ 1.3	30 ~ 40GHz	≤ 1.4			
V.S.W.R.	DC ~ 20GHz	≤ 1.2										
	20 ~ 30GHz	≤ 1.3										
	30 ~ 40GHz	≤ 1.4										
	(RoHS)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>コネクタ</th> <th>材質</th> <th>メッキ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SMPM/J</td> <td>BeCu</td> <td>Au</td> </tr> <tr> <td>2.92mmK/J</td> <td>SUS</td> <td>Pv</td> </tr> </tbody> </table>	コネクタ	材質	メッキ	SMPM/J	BeCu	Au	2.92mmK/J	SUS	Pv	
コネクタ	材質	メッキ										
SMPM/J	BeCu	Au										
2.92mmK/J	SUS	Pv										



株式会社ワカ製作所  
 WAKA MANUFACTURING CO.,LTD  
 TEL:03-6635-5410 FAX:03-6635-5420  
 URL:<http://www.waka.co.jp/>  
 お問い合わせ:営業部まで

15.02-KA01